

調光卓	パナソニック	PAREITUS γ9 (パレータスガンマ)
	プリセット	120本×3段 / 1段切替
	サブマスター	サブマスター20本×50ページ、マルチフェーダー10本
	キュー記憶	1000シーン
	チェイス	100パターン、100ステップ、total100ステップ
	外部記憶	SDカード対応 / JASCI対応

名称	回路数等	容量	台数	備考
プロセニウムサスペンションライト	C型(20A) 8回路 各3口	1kW凸	6台	DMX出力(5pin) 下手端⇄調光室 4、8番回路 純直可
第1ボーダーライト	ボーダーコンセント無し	200w	23灯	/4系統 (#W,#W,#72,#78)
第1サスペンションライト	C型(20A) 20回路 各2口	1kW凸 1kwフレネル	8台 10台	DMX出力(5pin) 下手端⇄調光室 10、20番回路 純直可
第2ボーダーライト	ボーダーコンセント無し	200w	23灯	/4系統 (#W,#W,#72,#78)
第2サスペンションライト	C型(20A) 20回路 各2口	1kW凸 1kwフレネル	8台 10台	DMX出力(5pin) 下手端⇄調光室 10、20番回路 純直可
第3ボーダーライト	ボーダーコンセント無し	200w	23灯	/4系統 (#W,#W,#72,#78)
第3サスペンションライト	C型(20A) 20回路 各2口	1kW凸 1kwフレネル	8台 10台	DMX出力(5pin) 下手端⇄調光室 10、20番回路 純直可
第4サスペンションライト	C型(20A) 20回路 各2口	1kW凸 1kwフレネル	8台 10台	DMX出力(5pin) 下手端⇄調光室 10、20番回路 純直可
アッパー水平ライト	12回路	500w	25灯	/4系統 (#71,#72,#63,#22)
ローア水平ライト	12回路	500w	25灯	/4系統 (#72,#59,#22,#40)
トーメンタルライト	C型(2)	1kW凸	4台	
第1フロントサイドスポット	C型(20A) 4回路	1kW凸	9台	/3台3色 + 空き1回路
第2フロントサイドスポット	C型(20A) 4回路	1kW凸	9台	/3台3色 + 空き1回路
シーリングスポットライト	C型(20A) 18回路	1.5kW凸	36台	/2台18色
フットライト(上蓋外す)	C型(20A) 3回路	60w	28灯	/3系統 (#W,#72,#78)
花道フットライト	C型(20A) 3回路	60w	12灯	/3系統 (#W,#72,#78)
センターピンスポットライト		2kw クセノン	2台	
天反ライト	8回路	500w	42灯	/3sus 1~8番 切替え
フロアコンセント	花道FC	C型(30A) 上下各	3回路	
	前FC		6回路	
	FC	上下各	12回路(3.6.9.12番 純直可)	
	奥FC		6回路	

【移動機材】				【コード類】					
名称	容量	数	名称	長さ	数				
トツレンズ	1.5kw	2	30C-30C	10m	20				
	1kw	16		5m	20				
	500w	12		10m	20				
フレネル(ソフトタイプ)	1kw	10	30C-20C	5m	20				
	500w	12		1m	20				
フレネル(ハードタイプ)	1.5kw	8	20C-20C	10m	20				
	1kw	12		5m	20				
	500w	12		2m	20				
Parライト	(M)	1kw		1m	20				
		500w				24			
	(N)	1kw				30C <30C	10		
		500w				28	30C <20C	20	
(VN)	500w	28	20C <20C	40					
	426	500w	10						
ソースフォー	436	500w	10	30C-平	5				
ゴボフォルダ / Aサイズ	436	500w	10	20C-平	5				
ゴボフォルダ / Bサイズ	450			20C-T	40				
ソースフォー用アイリスシャッター		6							
ランプビン(映写室)		2							
ランプハウス	EPD3-1000W	1kw	6	【備考】					
ディスクマシン	VSD-3	1kw	2	DMX回線 (舞台 ⇄ 調光室)					
ダブルマシン	NGD-3		2	各サス下手端5pinメス×1、舞台袖下手5pinオス×1、メス×1					
操作ボックス	MCBX-ED3		2	直電源					
スライドキャリア	MCCD2		2	下手大臣奥 / 100A×1(C型×4)、150A×1 (空き)					
パターンホルダ	EPC-2-P4		4	上手大臣奥 / 100A×1(C型×4)、150A×1 (空き)					
先玉	SDD-4		2	下手網場前 / 300A×1(C型×8、端子台、カムロック)					
	SDD-6		2	上手ホリ奥 / 300A×1(C型×8、端子台、カムロック)					
	SDD-8		2	※下手網場前とホリ奥の直電源は合計300Aまで使用可					
	SDD-10		2						
	SDD-12		2						
スタンド	High	6		Parライトは紙シート不可					
	Low	16		貸し出し用のDMXケーブル類は有りません					
ボーダーハンガー		10							
平置ベース		24							
3連アーム		8							
バンドア	8インチ	12							
	6インチ	12							