

みよし市 文化センター サンアート 照明機材リスト 【小ホール】

2017年 4月現在

調光卓	パナソニック PAREITUS γ (パレータスガンマ)		
	プリセット	60本×3段 / 180本×1段	切替
	サブマスター	サブマスター20本×50ページ、マルチフェーダ10本	
	キュー記憶	1000シーン	
	チェイス	100パターン、100ステップ、total 1000ステップ	
	外部記憶	3.5インチFD / COMOS, JASCII対応	
プロセニウムサスペンションライト	C型(20A) 8回路	常設器材無し	DMX出力(5pin) 上手端⇄調光室 8番回路 純直可
第1 ボーダーライト	ボーダーコンセントなし	130w × 18灯	/ 4系統 (#W, #W, #72, #78)
第1 サスペンションライト	C型(20A) 1 6回路	1kw凸 × 8台 1kwフレネル × 8台	DMX出力(5pin) 上手端⇄調光室 8、16番回路 純直可
第2 ボーダーライト	ボーダーコンセントなし	130w × 18灯	/ 4系統 (#W, #W, #72, #78)
第2 サスペンションライト	C型(20A) 1 6回路	1kw凸 × 8台 1kwフレネル × 8台	DMX出力(5pin) 上手端⇄調光室 8、16番回路 純直可
第3 サスペンションライト	C型(20A) 1 6回路	1kw凸 × 8台 1kwフレネル × 8台	DMX出力(5pin) 上手端⇄調光室 8、16番回路 純直可
アッパーホリゾンライト	8回路	300w × 16灯	/ 4系統 (#71, #72, #63, #22)
ローアホリゾンライト	8回路	300w × 18灯	/ 4系統 (#73, #59, #22, #40)
第1 フロントサイドスポットライト	上下各 1回路	1kw凸 × 3台	
第2 フロントサイドスポットライト	上下各 2回路	1kw凸 × 6台	
シーリングスポットライト	9回路	1kw凸 × 20台	/ 2台7色、3台2色
センターピンスポットライト		1kw クセノン × 2台	
天反ライト	6回路	500w × 26灯	/ 3sus 1~6番 切替え
フロアコンセント	C型(30A) 2 9回路	Foot × 3回路 前F C × 4回路 F C × 上下各 9回路 (3.6.9番 純直可) 奥F C × 4回路	
【移動器材】		【コード類】	
平凸レンズ	1.5kw × 2 1kw × 6 500w × /	30C-30C	10m × 15 5m × 15
フレネルレンズ	1kw × / 500w × 8	30C-20C	10m × 15 5m × 15 1m × 15
FQタイプ	1.5kw × 2 1kw × 8 500w × 8	20C-20C	10m × 15 5m × 15 2m × 15
Parライト	(M)	1kw × 8 500w × /	1m × 15
	(N)	1kw × 8 500w × 8	30C < 30C × 10 30C < 20C × 20
	(VN)	500w × 8	20C < 20C × 40
ソースフォー ゴボホルダ / Bサイズ	426	500w × 8	
	436	500w × 8	30C-平 × 5
	450	500w × 4	20C-平 × 3
ランプピン	1kw × 2	20C-T	× 40
ランプハウス EPD3-1000W	1kw × 4		
ディスクマシン VSD3	× 2		
ダブルマシン NCD3	× 1		
操作ボックス MCBX-ED3	× 3		
スライドキャリア MCCD2	× 2		
パターンホルダ EPC2-P4	× 4		
先玉	SDD3-4	× 2	
	SDD3-6	× 2	直電源 下手30C×4、上手30C×4 (音響電源として設置)
	SDD3-8	× 2	直電源 単相三線150A×1 (上下あり、空きブレーカー)
	SDD3-10	× 2	
	SDD3-12	× 2	Parライトは紙シート不可
スタンド	High	× 4	
	Low	× 16	
平置ベース	× 12		
3連アーム	× 8		
		【備考】	
		DMX回線(5pin) 下手袖⇄調光室 ♂♀各1回線 (貸出用DMXケーブルなし)	